



# KONTROLA A ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

## Testery uzemnění a rezistivity



	C.A 6460	C.A 6462	C.A 6470N	C.A 6471
Údaje pro objednávku	P01.1265.01	P01.1265.02	P01.1265.06	P01.1265.05
<b>3vodičová metoda</b>	Rozsah	0,01 až 2000 Ω		0,01 Ω až 99,99 kΩ
	Rozlišení	10 mΩ/100 mΩ/1 Ω		0,01 až 100 Ω
	Frekvence měření	128 Hz		41 až 513 Hz
	Měření spojení	Ano		Ano
<b>4vodičová metoda</b>	Rozsah	0,01 až 2000 Ω		0,001 Ω až 99,99 kΩ
	Rozlišení	10 mΩ/100 mΩ/1 Ω		0,001 až 100 Ω
	4vodičová selektivní			Ano
<b>Měření zemního odporu pomocí 2 kleští</b>	Rozsah			0,01 až 500 Ω
	Rozlišení	Ne		0,01 až 1 Ω
	Měřicí frekvence			Auto: 1367 Hz Ručně: 128 Hz, 1367 Hz, 1611 Hz, 1758 Hz
<b>Odpor</b>	Testovací metoda	Wenner a Schlumberger		Wenner a Schlumberger s automatickým výpočtem
	Rozsah	0,01 až 99,9 kΩ		0,01 až 99,9 kΩ
	Měřicí frekvence	128 Hz		41 až 128 Hz
<b>Měření DC odporu</b>	Typ měření			2 nebo 4 vodiče
	Rozsah	Ne		0,12 Ω až 99,9 kΩ      0,001 Ω až 99,9 kΩ
	Měřicí proud			> 200 mA DC
<b>Ukládání</b>	Ne		512 paměťových míst	
<b>Komunikace</b>	Ne		optická vazba / USB	
<b>Rozměry / hmotnost</b>	273 x 247 x 127 mm / 2,8 kg / 3,3 kg		272 x 250 x 128 mm / 3 kg / 3,2 kg	
<b>Elektrická bezpečnost</b>	50 V CAT III, ČSN EN 61010 & ČSN EN 61557		50 V CAT IV, ČSN EN 61010 & ČSN EN 61557	
<b>Napájení</b>	8 baterií 1,5V LR06		baterie NiMH	

## Obsah dodávky

- C.A 6460:** Dodává se s osmi 1,5V bateriemi LR6 a jedním návodem k obsluze v 5 jazycích
- C.A 6462:** Dodává se s jedním síťovým kabelem a jedním návodem k obsluze v 5 jazycích
- C.A 6470N:** Dodává se s jednou externí síťovou nabíječkou, softwarem pro export dat + optickým / komunikačním USB kabelem, pěti návody k obsluze (v různých jazycích) na disku CD-ROM, pěti zjednodušenými návody k obsluze (v různých jazycích) a pěti popisnými štítky (v různých jazycích).
- C.A 6471:** Dodává se s jednou externí síťovou nabíječkou, softwarem pro export dat + optickým / komunikačním USB kabelem, dvěma kleštinami C182 se dvěma bezpečnostními kabely, pěti návody k obsluze (v různých jazycích) na disku CD-ROM, pěti zjednodušenými návody k obsluze (v různých jazycích), pěti popisnými štítky (v různých jazycích) a jednou brašnou na přenášení

### Sada pro kontrolu uzemnění a rezistivity (100m sada)

#### Zn.: P01.1020.24

Úložná brašna s prostorem na tester, obsahující: 4 tyče ve tvaru „T“, 4 cívky kabelu (100 m červeného, 100 m modrého, 100 m zeleného, 30 m černého), 1 naviják na 10m zelený kabel, 1 paličku, 5 zástrčkových adaptérů pólový nástavec/banánek Ø 4 mm



### Sada standardního uzemnění 3P

#### 50m sada - Zn.: P01.1020.21

Kufřík na přenášení obsahující: 2 tyče ve tvaru „T“, 2 cívky kabelu (50 m červeného, 50 m modrého), 1 naviják na 10m zelený kabel, 1 paličku, 5 zástrčkových adaptérů pólový nástavec/banánek Ø 4 mm

#### 50m sada - Zn.: P01.1020.22

Kufřík na přenášení obsahující: 2 tyče ve tvaru „T“, 2 cívky kabelu (100 m červeného, 100 m modrého), 1 naviják na 10m zelený kabel, 1 paličku, 5 zástrčkových adaptérů pólový nástavec/banánek Ø 4 mm

## Příslušenství

### C.A 6471

- Kleště MN82 (průměr 20 mm) (dodané s jedním 2m kabelem pro připojení ke svorce ES) . . . . .> **P01.1204.52**
- Kleště C182 (průměr 20 mm) (dodané s jedním 2m kabelem pro připojení ke svorce ES) . . . . .> **P01.1203.33**

### Pro testery C.A 6471 a C.A 6470N

- Software DataView pro generování zpráv . . . . .> **P01.1020.95**
- Adaptér pro dobíjení ze zapalovače cigaret ve vozidle. . . . .> **P01.1020.36**
- Optický / RS komunikační kabel . . . . .> **P01.2952.52**
- GB síťový napájecí kabel. . . . .> **P01.2952.53**
- Sada 10 pojistek – F 0,63 A – 250 V – 5x20 mm – 1,5 kA . . . . .> **AT0094**
- Adaptér pro dobíjení baterií ze sítě . . . . .> **P01.1020.35**
- Bateriová sada . . . . .> **P01.2960.21**
- Optický / USB komunikační kabel. . . . .> **HX0056-Z**