

DC/AC KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ PROUDU PROVA 1200

PROVA



- Přesný klešťový měřič proudu
- Rozsah až do 1200 A DC/AC
- Nastavení nuly jedním dotykem při měření DC
- Průměr kleštin 23 mm
- Analogový výstup pro pozorování nebo záznam s využitím loggeru PROVA s AD převodníkem
- Velký LCD displej 3 3/4 digit
- Rychlý bargraf
- Funkce MAX/MIN a DH
- Otočný prepínač pro výběr funkcí

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měření DC proudu			
Rozsah	Rozlišení	Přesnost	Ochrana při přetížení
0 - 400 A	0,1 A	±2,0 % ± 3 dig.	DC 600 A
0 - 1200 A	1 A	±2,0 % ± 3 dig.	DC 2000 A

Měření AC proudu			
0 - 400 A	0,1 A	±2,0 % ± 3 dig. při 50/60Hz	AC 600 A
		±3,0 % ± 4 dig. při 40 - 400Hz	
0 - 1200 A	1 A	±2,0 % ± 3 dig. při 50/60Hz	AC 2000 A
		±3,0 % ± 4 dig. při 40 - 400Hz	

	Rozsah	Výstupní napětí
Analogový výstup	0 - 400 A (AC/DC)	1 mV/A
	0 - 1200 A (AC/DC)	0,1 mV/A

Průměr měř. vodiče	23 mm max.
Napájení	2 x 1,5V
Displej	3 3/4 LCD
	40 segm. bargraf

Odběr přístroje	cca. 10 mA
Volba rozsahů	manuální
Signalizace přetížení	blikající číslice
Hmotnost	190 g
Rozměry	183 x 63 x 35 mm
Příslušenství	návod , baterie 2ks