

# PROVA A9

## True RMS mini kliešťový multimeter AC/DC

- Vysoké rozlíšenie 10 mA DC / 1 mA AC
- Vysoká základná presnosť 1,5%
- Malé rozmery
- True RMS (meranie skutočnej efektívnej hodnoty)
- Meranie prúdov do 400A
- Meranie rozbehových prúdov (100msec)
- Rýchly bargraf (30x/sec)
- Bezkontaktná indikácia napätia (NCV)
- Funkcia DataHold
- Max priemer vodiča 25mm
- Automatické vypnutie (15 minút)
- Podsvietenie displeja
- Dolnopriepustný filter (LPF, 1 kHz) pre merania na frekv. meničoch



### TECHNICKÉ PARAMETRE

#### DC prúd

Rozsah	Rozlíšenie	Najlepšia presnosť	Max. preťaženie
40 A	10 mA	1,5% + 3 dig	500 A
400 A	100 mA	1,5% + 3 dig	500 A

#### AC prúd

Rozsah	Rozlíšenie	Najlepšia presnosť	Max. preťaženie
4 A	1 mA	1,5% + 5 dig	500 A
40 A	10 mA	1,5% + 3 dig	500 A
400A	100 mA	1,5% + 3 dig	500 A

#### Frekvencia

Rozsah	Rozlíšenie	Najlepšia presnosť
400 Hz	0,1 Hz	0,5% + 2 dig

#### Rozbehový prúd (AC)

Rozsah	Spustenie
4 A	0,2
40 A	2 A
400 A	20 A

#### Bezkontaktná detekcia napätia (AC)

Rozsah
80 až 600V

#### Ostatné

Napájanie	2x 1,5V AA
Displej	6000
Vzorkovanie	3/sec, bargraf 30/sec
Auto vypnutie	po 15 minútach nečinnosti
Voľba rozsahov	manuálna
Rozmery	152 x 66 x 36 mm
Hmotnosť	190 g
Príslušenstvo	puzdro na prenos, batérie