

DCM 6500BT



TRMS kliešťový multimeter do 1000A ac/dc s Bluetooth

Meranie	Rozsahy	Rozlíšenie	Presnosť
DC prúd	1000A/600A/60A	10mA	2,0% + 8 dig
AC prúd	1000A/600A/60A	10mA	2,0% + 8 dig
AC prúd flexi	3000/300A	0,1A	1,5% + 5 dig
DC napätie	1000V/.../60mV	10 μ V	0,5% + 5 dig
AC napätie	750V/.../60mV	10 μ V	0,6% + 5 dig
Odpor	60M/.../600 Ω	0,1 Ω	1,0% + 5 dig
Teplota	-50°C až +760°C	0,1°C	2,0% + 5 dig
Frekvencia	60k/.../60Hz	0,01Hz	1,0% + 5 dig
Kapacita	6m/.../60nF	10pF	3,0% + 5 dig

Ďalšie:

- True RMS
- Test diód a spojitosti
- Bezkontaktná detekcia napätia
- Automatická voľba rozsahov
- Bluetooth komunikácia
- Funkcie Data Hold, Max/Min, relatívne meranie
- Podpora pre flexi snímač prúdu do 3000Aac
- Pracovné svetidlo
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabej batérie

Otvor klieští	40 mm
Displej	6000 s podsvietením
Kategória	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Napájanie	3x 1,5V typ AAA
Rozmery	255 x 130 x 60 mm
Hmotnosť	765 g



Súčasť dodávky: meracie káble, snímač teploty, ochranné puzdro, batérie, kalibračný certifikát