

IZO 2500 - prístroj na meranie izolačných a prechodových odporov



- **meranie izolačných odporov meracím napätím až 2500 VDC do 10 GΩ!**
- **meranie prechodových odporov prúdom min. 200 mA do 20Ω!**
- **meranie napätia AC/DC do 690/1000 V!**
- **prieľadný O-LED displej!**
- **ergonomický tvar – pri meraní nie je potreba tzv. tretej ruky!**
- **nabíjanie napájacej batérie priamo v prístroji**
- **kvalitný slovenský výrobok!**

Charakteristika:

IZO 2500 meria:

- **izolačný odpor** voliteľným meracím napätím: 250, 500, 1000 resp. 2500 V DC
- **priechodový odpor** prúdom min. 200 mA
- **meranie napätia AC/DC** do 690/1000 V s tým, že prístroj vyhodnotí, či merané napätie je AC alebo DC, a pri DC napätí určí aj jeho polaritu
- prístroj komunikuje s obsluhou pomocou prieľadného O-LED displeja, čím sa stáva práca s prístrojom jednoduchšia a komfortnejšia
- automatické blokovanie merania izolačných a prechodových odporov pri prítomnosti cudzieho napätia na meracích hroch prístroja.



Špecifikácia:

Napájanie:	zabudovaný NiMH akumulátor 7,2V/2,2A
Rozmery:	230 x 170 x 90 mm
Displej:	128 x 64 bodový grafický, O-LED
Hmotnosť prístroja:	cca 1,5 kg
Trieda ochrany:	II (dvojitá izolácia)

Rozsah dodávky:

Prístroj IZO 2500	1 ks
Brašňa na prenášanie prístroja	1 ks
Meracie príklady červený + čierny	1 ks
Krokosvorka	1 ks
Dobíjací adaptér	1 ks
Návod na obsluhu	1 ks